



Calendario OTA per Ricevitori digitali terrestri MHP Zodiac DZR-2001DTT & ZDT-2009MHP

E' disponibile l' OTA, per i modelli in oggetto con la nuova versione 1000, che sostituisce la precedente versione 955.

Questo aggiornamento contribuirà al miglioramento delle performance del ricevitore.

- Velocizzazione di navigazione all'interno del menù e dei canali.
- Miglioramento nella lettura delle cards ed una maggiore stabilità del software
- Nella versione software 1000 non sarà presente la funzione EPG che verrà integrata nella formula MY EPG MEDIASET successivamente.

L' OTA della versione 1000 avrà decorrenza 07/06/2010 con durata fino al 02/08/2010 e sarà disponibile tutti i giorni dalle 18.00 alle 22.00 sul MUX DFREE (quello con Premium Gallery).

Per effettuare l'aggiornamento, anche se consigliato, non è necessario posizionarsi su un canale del MUX DFREE.

Versione software dopo L'aggiornamento n. 1000

Come effettuare l'Aggiornamento del software

Premere il tasto MENU

Utilizzare le frecce su/giù del telecomando per selezionare il menu Installazione e premere OK

Utilizzare le frecce su/giù del telecomando per selezionare il menu Impostazioni Apparecchio e premere OK

Utilizzare le frecce su/giù del telecomando per selezionare il menu Aggiornamento Software e premere OK

In questa schermata si visualizzeranno due campi: **Frequenza & Ora**

Qui si possono scegliere 2 opzioni:

Aggiornamento Manuale :

In questo caso, premere il tasto Rosso del Telecomando per effettuare una ricerca immediata.

Compare una schermata contenente il messaggio "Ricerca nuovo software..."

Se è disponibile una nuova versione software del ricevitore premere OK per avviare l'aggiornamento

il decoder impiegherà circa 15 minuti per aggiornarsi e, ad aggiornamento avvenuto, chiederà se mantenere l'elenco canali precedente, a scelta dell'utente.

Aggiornamento Automatico :

Impostare il campo FREQUENZA in **GIORNALIERO** con le frecce destra /sinistra del telecomando

Impostare il campo ORA in **18.30**

Premere OK per confermare le impostazioni, quindi EXIT fino ad uscire dal menu, spegnere il decoder in stand by.

All'ora programmata il decoder impiegherà circa 15 minuti per aggiornarsi e, ad aggiornamento avvenuto, chiederà se mantenere l'elenco canali precedente, a scelta dell'utente.